

12. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

Siemiatycze ul. Wysoka zasilanie z szafki ul. Wysoka.

numer słupa																													
	ORION 10 PS OC z poj. wys.																												
	Fundament F-120/43																												
	Oprawa LED 75W (7200lm)																												
	Przewód YDY3x2,5mm ²																												
	Złącze słupowe TB11 z bezpiecznikiem																												
	Wkładka bezpiecznikowa DO-1 2A																												
	YAKXs4x35mm ² na słupie betonowym																												
	YAKXs4x35mm ² w ziemi																												
	YAKXs4x35mm ² w rurze w ziemi																												
	YAKXs4x35mm ² w rurze w słupie																												
	YAKXs4x35mm ² zapasy w ziemi																												
	Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35																												
	Zacisk jednostr. przeb. SLIP 12.127																												
	Zacisk przeb. izol SLIP 22.1																												
	Rura osłonowa BE50																												
	Uchwyt UMR(ż)50/200																												
	Rura osłonowa SRS75 przecisk																												
	Rura osłonowa DVK50																												
	Rura osłonowa DVR50																												
	Rura osłonowa DVR50 w fund. słupa																												
	Uchwyt SO79.6																												
	Folia niebieska																												
	Pręt uziemiający stalowy oc. 1,5m, 5/8"																												
	Zacisk krzyżowy oc.																												
	Bednarka oc. 25x4 w słupie																												
	Bednarka oc. 25x4 w ziemi																												
	Przewód LYg żo 16mm ²																												
	Końcówka kablowa Ks16																												
	Końcówka tulejowa z izolacją HI 16/18																												
31/RK-10 (istn)	szt	szt	szt	m	szt	szt	m	m	m	m	m	szt	szt	szt	m	m	m	m	m	m	szt	m	szt	szt	kg	kg	m	szt	szt
1/O-10	1	1	1	10	1	1		19	14	3	3	2					12	2		3		21	4	2	2		0,7	1	1
2/O-10	1	1	1	10	1	1		26	6	3	3	2						4	2	3		32	4	2	2	30	0,7	1	1
3/O-10	1	1	1	10	1	1		23	8	3	3	2						8		3		31	4	2	2	31	0,7	1	1
4/O-10	1	1	1	10	1	1		29	12	3	3	2					12			3		29	4	2	2		0,7	1	1
5/O-10	1	1	1	10	1	1		28		3	3	2								3		28	4	2	2	28	0,7	1	1
6/O-10	1	1	1	10	1	1		28		3	3	2								3		28	4	2	2	28	0,7	1	1
7/O-10	1	1	1	10	1	1		23	4	2	2	1						4		2		27	4	2	2	27	0,7	1	1
Razem	7	7	7	70	7	7	10	176	44	20	22	14	1	1	3	3	24	18	2	20	5	196	28	14	14	144	4,9	7	7

Całkowita długość kabla YAKXS4x35mm² z zapasem na faliste ułożenie kabla wyniesie – 272m.